



**Kompaktes 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät
mit WLAN**
DCP-J774DW



Allgemein

Technologie	Piezo-Tintenstrahl
Lokale Schnittstelle	USB 2.0 Hi-Speed
WLAN-Schnittstelle	IEEE 802.11b/g/n
Speicher	128 MB
Display	6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
Tintenstandsanzeige	Der Tintenfüllstand kann einfach über das Touchscreen-Farbdisplay abgelesen werden
Ein-/Ausschalter	Ja (auf dem Bedienfeld)

Farbdrucker

Druckgeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24734)	Bis zu 12 Seiten/Minute in S/W und bis zu 10 Seiten/Minute in Farbe
Druckgeschwindigkeit (Entwurfsmodus)	Bis zu 27 Seiten/Minute in S/W und bis zu 23 Seiten/Minute in Farbe
Aufwärmzeit	0 Sekunden
Duplexdruck	Automatischer beidseitiger Druck (DIN A4, LTR, EXE, DIN A5)
Auflösung¹	Bis zu 6.000 x 1.200 dpi
Randloser Fotodruck	Verfügbar für die Formate DIN A4, Letter, DIN A6, Foto, Karteikarte, Foto-L, Foto-2L
Farbverbesserungen	Brother Bildverbesserung zur Optimierung der Farbausgabe

Druckertreiber-Funktionen

N-auf-1 Druck²	2 oder 4 A4-Seiten auf eine A4-Seite verkleinern
Poster-Druck²	1 A4-Seite auf 2, 4 oder 8 A4-Seiten vergrößern
Automatischer Duplexdruck	Automatischer beidseitiger Druck bis zu DIN A4
Manueller Duplexdruck	Manueller beidseitiger Druck, durch manuelles Wenden der Seite (empfohlen für Medien, die nicht vom automatischen Duplexdruck unterstützt werden)
Broschürendruck	Zum Drucken von DIN A4-Dokumenten als DIN A5-Broschüre mit dem automatischen oder manuellen Duplexdruck
Text in Schwarz drucken³	Druckt den Text aller Dokumente in Schwarz aus

¹Vertikal x horizontal

²nur für Windows® & Mac®

³nur Windows®

⁴Benötigt Brother-Software

⁵Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>

⁶80g/m² Papier

⁷Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

⁸Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

Farbscanner

Technologie	CIS (Contact Image Sensor)
Auflösung (optisch)¹	Bis zu 2.400 x 1.200 dpi
Auflösung (interpoliert)	Bis zu 19.200 x 19.200 dpi ⁴
Graustufen	256
Scan-to-Funktionen	E-Mail / Bild / Datei / PDF/ Text (OCR)/ USB / Speicherkarte / Web-Dienste
Unterstützte Formate:	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG, (USB/Speicherkarte) - JPEG, PDF (Farbe) / TIFF, PDF (S/W)
Farbtiefe	30 Bit intern / 24 Bit extern
Scannertreiber	Windows: TWAIN & WIA Mac: TWAIN & ICA ⁵ Linux: SANE ⁵

Farbkopierer

Kopiergeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 29183)	Bis zu 5,6 Seiten/Minute in Farbe und S/W
Auflösung	Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (Farbe & S/W)
Kopierfunktionen	N-in-1 (2-in-1, 2-in-1 Ausweis, 4-in-1), Posterkopie (3x3, 2x2, 1x2), Hintergrundfarbe entfernen (am Gerät)
Zoom-Funktion	Verkleinert oder vergrößert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten
Mehrfachkopien	Kopiert Ihr Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert

Netzwerk

WLAN	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Modus/Adhoc Modus)
Wi-Fi Direct™	Ja
Netzwerkfunktionen	Drucken und Scannen
Netzwerk Protokolle	TCP/IP IPv4, IPv6
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTIP Client
IPv6 (Standardmäßig deaktiviert)	NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTIP Client, ICMPv6
WLAN Setup Support	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
WLAN Sicherheit	SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

Netzwerkmanagement

BRAdmin Light^{2&5}	Setup & Netzwerk Management Software
--	--------------------------------------

Betriebssysteme

Windows®	7/8/8.1/10/Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Macintosh	Mac OS X 10.10.5/10.11.x/10.12.x
Linux	Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center http://support.brother.com

Fotodirektdruck

Kompatible Speicherkarten	Secure Digital: 16 MB-2 GB (MiniSD/MicroSD mit Adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-32 GB (Micro/Mini SDHC mit Adapter) Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48-256 GB Multimedia card 32 MB-2 GB Multimedia card plus 128 MB-4 GB Multimedia card mobile 64 MB-1 GB mit Adapter
Speicherformate	Folgende Speicherformate werden unterstützt: EXIF DCF
Bildformate	Folgende Bildformate werden unterstützt: Fotodruck – JPEG Scan-to-Speicherkarte – Farbe: JPEG, PDF S/W: TIFF, PDF
Speicherkarte/USB-Stick als Wechsellaufwerk	Vom PC auf Speicherkarte/USB-Stick lesen und schreiben
Drucken von USB-Stick	Ja (nur JPEG) USB-Speichermedien bis zu 256 GB

Papiermanagement

Papierzufuhr⁶	Papierkassette: 100 Blatt Fotopapierkassette: 20 Blatt Einzelblatteinzug
Papierablage⁶	Face Down – 50 Blatt

Druckmedien

Medienarten	Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, Recyclingpapier
Mediengewichte	Papierkassette: 64-220 g/m ² Fotopapierkassette: 64-220 g/m ² Einzelblatteinzug: 64-300 g/m ² Duplex: 64-105 g/m ² (nur Normal- und Recyclingpapier)
Medienformate	Papierkassette: DIN A4, LTR, EXE, DIN A5, DIN A6, Foto (102x152 mm), Karteikarte (127x203 mm), Foto-2L (127x178 mm), C5 Umschlag, Com-10, DL Umschlag, Monarch Fotopapierkassette: Foto (102x152 mm), Foto-L (89x127 mm) Einzelblatteinzug: DIN A4, Letter, EXE, DIN A5, DIN A6, Foto (102x152mm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch Duplex: PC Druck: DIN A4, LTR, EXE, DIN A5 Kopieren: DIN A4, LTR, DIN A5

Brother Apps & Lösungen

Office-Dokumente erstellen⁴	Wandelt Ihre gescannten Dokumente in bearbeitbare Office-Dokumente (Brother Control Center 4 erforderlich) um.
Scan-to-Mobile	Scannen und über eine QR-Code App den QR-Code vom Display abschnappen und die gescannte Datei über einen Download-Link auf das Mobilgerät herunterladen.
Easy Scan-to-E-Mail	Direktes Versenden eines gescannten Dokuments zu einer E-Mail Adresse ohne die Konfiguration der E-Mail Server Details
Scan-to-PDF (durchsuchbar)	Wandelt Ihre gescannten Dokumente in eine durchsuchbare PDF-Datei um
Creative Center⁷	Bearbeiten, herunterladen und drucken von zahlreichen, personalisierbaren Vorlagen wie z.B. Grußkarten, Briefpapier, Lernspielen, uvm.

Web Dienste (Web Connect)

Cloud-Dienste⁷	Zugriff auf Dienste wie Box, Dropbox, EVERNOTE, Google Drive™, OneDrive® & OneNote® über das Touchscreen-Farbdisplay
----------------------------------	--

¹Vertikal x horizontal

²nur für Windows® & Mac®

³nur Windows®

⁴Benötigt Brother-Software

⁵Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>

⁶80g/m² Papier

⁷Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

⁸Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

Mobiles Drucken (Mobile Connect)

iPrint&Scan (Android)	Drucken oder faxen Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Mobilgerät, auf dem das Betriebssystem Android läuft oder greifen Sie bequem auf Druckerinformationen und Vorschauen zu
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Drucken oder faxen Sie direkt von oder scannen Sie zu einem iPad, iPhone oder iPod touch oder greifen Sie bequem auf Druckerinformationen und Vorschauen zu
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Drucken oder faxen Sie direkt von oder scannen Sie direkt zu einem Mobilgerät mit dem Betriebssystem Windows® Phone
Google Cloud Print™	Druck der gängigsten Dateiformate aus jeder Google Cloud Print™-fähigen Anwendung
Apple AirPrint	Drucken aus jeder Apple AirPrint-fähigen Anwendung
Brother Print Service Plugin	Das Brother Print Service Plugin erlaubt es Ihnen direkt von Ihrem Android-Gerät (Android 5.0 oder höher) über ein WLAN-Netzwerk auf einem Brother Drucker zu drucken.
Mopria	Einfaches und standardisiertes Drucken über Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte

Ökologie

Leistungsaufnahme	Kopieren – 17 W In Bereitschaft – 3,5 W Netzwerk-Standby – 1,2 W Schlafmodus – 0,8 W Ausgeschaltet – 0,2 W
Schalldruckpegel	50 dB im Druck
Energiesparmodus	Reduziert den Energieverbrauch, wenn das DCP länger nicht benutzt wird
Energy Star	Ja
Blauer Engel	Ja
TEC-Wert	0,2 kWh/Woche

Verbrauchsmaterial

Standard-Tintenpatronen	Schwarz (LC-3211BK) 200 Seiten ⁸ Cyan (LC-3211C) 200 Seiten ⁸ Magenta (LC-3211M) 200 Seiten ⁸ Gelb (LC-3211Y) 200 Seiten ⁸
Jumbo-Tintenpatronen	Schwarz (LC-3213BK) 400 Seiten ⁸ Cyan (LC-3213C) 400 Seiten ⁸ Magenta (LC-3213M) 400 Seiten ⁸ Gelb (LC-3213Y) 400 Seiten ⁸
Lieferumfang	DCP-J774DW, 4 Starterpatronen Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 200 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711), Netzkabel, Treiber für Windows® (CD-ROM) & Mac ⁵ , Control Centre 4 & Paper Port 14se (Win), Brother Utilities (Win) ⁵ , iPrint&Scan Desktop Software (Win/Mac) ⁵ , Installationsanleitung, Benutzeranleitung (CD-ROM), Datenkabel NICHT im Lieferumfang

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße und von der Art der Druckmedien abhängig. Beim Drucken auf Glanzpapier verkürzt sich die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien.

Abmessungen/Gewichte

Ohne Karton (B x H x T)	400 x 151 x 341 mm / 6,6 kg
Mit Karton (B x H x T)	477 x 457 x 228 mm / 8,8 kg



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann. www.brotherearth.com