

# Delock Commutateur bidirectionnel Displayport 2 - 1 4K 60 Hz

## Description

Ce commutateur Displayport de Delock est un commutateur bidirectionnel manuel servant à connecter différents appareils possédant un port Displayport. Ce commutateur peut s'utiliser de deux façons.

1.  
Jusqu'à 2 appareils peuvent être connectés à un moniteur, une télé ou un projecteur. En appuyant sur un bouton, l'appareil affiché sur l'écran peut être sélectionné.

2.  
Un appareil Displayport peut être connecté jusqu'à 2 écrans. L'écran sur lequel le signal est affiché peut être sélectionné en appuyant sur un bouton. La sortie simultanée sur des écrans multiples n'est pas possible.



## Note

En utilisant un câble Displayport de 20 broches à la source vidéo, le répéteur peut être alimenté.

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - Fonction 1
  - Entrée :
    - 2 x Displayport femelle 20 broches
    - 1 x prise CC 5 V 1,35 x 3,5 mm
  - Sortie : 1 x Displayport femelle 20 broches
- Fonction 2
- Entrée :
  - 1 x Displayport femelle 20 broches
  - 1 x prise CC 5 V 1,35 x 3,5 mm
- Sortie : 2 x Displayport femelle 20 broches
- Choix du port Displayport avec le bouton
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Boîtier en plastique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 82 x 62 x 17 mm

## Configuration système requise

- Un port Displayport femelle libre
- Câble Displayport

## Contenu de l'emballage

- Commutateur bidirectionnel
- Câble alimentation USB, longueur : env. 1 m
- Mode d'emploi

## N° produit 18750

EAN: 4043619187508

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



4K  
60Hz



General	
Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2
Interface	
Connecteur 1:	1 x DisplayPort femelle 20 broches
Connecteur 2:	2 x DisplayPort femelle 20 broches
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Housing colour:	noir
Housing material:	Plastic
Length:	82 mm
Width:	62 mm
Height:	17 mm