

## Aktivbox-Set 50+ IR

**8705000022 - weiß**

**8705000023 - schwarz**

### Das ideale Aktivboxen-Set für Unterrichtsräume – jetzt auch mit Infrarot-Fernbedienung

Das Aktivboxen-Set besteht aus einem aktiven und einem passiven Lautsprecher.

Im Lieferumfang enthalten ist jetzt auch eine Infrarot-Fernbedienung mit der sich die Lautstärke- und die Klangregelung (Bässe/Höhen) im Raum fernsteuern lässt.

Als Eingänge stehen eine 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse, sowie ein symmetrischer Eingang aus-geführt als Euroblock zur Verfügung.

Zusätzlich verfügt die Aktivbox 50+ IR über eine RS232 Schnittstelle zur einfachen Integration in Mediensteuerungen.

Möglich ist jetzt auch die Steuerung über ein optionales Wandpanel welches über die RJ45 Buchse angeschlossen wird (lieferbar ab Sommer 2010).

Die aktive Box verfügt über eine pegelabhängige Auto-Off-Funktion, deren Schwellwert über die RS232 Schnittstelle programmiert werden kann.

Im Lieferumfang befinden sich ein Netzkabel, sowie ein 3 m langes Lautsprecherkabel zur Verbindung des aktiven mit dem passiven Lautsprecher.



#### Technische Daten

<b>Ausgangsleistung</b>	2 x 30 W RMS / 50 Watt Musik
<b>Bestückung</b>	2 Wege Bassreflexbox, 5,25" Tieftöner, 1" Hochtöner
<b>Frequenzgang</b>	45 Hz – 20 KHz
<b>Eingänge</b>	Stereo Klinke 3,5 mm Buchse, 1 x symmetrisch (Euroblock) Stereo
<b>Klangregelung</b>	Lautstärke, Höhen, Tiefen
<b>Stromversorgung</b>	230 VAC / 50 Hz
<b>Abmessungen</b>	238 x 181 x 170 mm (H x B x T)
<b>Gewicht</b>	2,9 kg (Aktivbox), 1,75 kg (Zusatzbox)
<b>Lieferumfang</b>	Wandhalterungen, Netzkabel, Lautsprecherkabel (3 m), IR-Fernbedienung