

Delock Konverter USB 3.0 zu SATA 6 Gb/s / IDE 40 Pin / IDE 44 Pin mit Backup Funktion

Kurzbeschreibung

Der Delock Konverter ermöglicht den Anschluss von 2.5" oder 3.5" IDE und SATA Laufwerken an den USB Port Ihres PCs. Somit können Sie Ihr Laufwerk, ohne externes Gehäuse, direkt an einen USB Port anschließen. Das mitgelieferte Netzteil versorgt den Konverter und die angeschlossenen Laufwerke mit Strom. Die Backup Funktion ermöglicht ein Backup von Ihrem PC zu einer angeschlossenen Festplatte oder SSD.



Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x Micro USB Typ B Buchse
 - 1 x DC Strombuchse
 - 1 x 4 Pin Stromanschluss
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
 - 1 x IDE 40 Pin Buchse
 - 1 x IDE 44 Pin Buchse
- Funktionstasten:
 - 1 x An-/ Ausschalter
 - 1 x Backup Taste
- Für Festplatten, SSD, optische Laufwerke
- Datentransferraten:
 - USB 3.0 bis zu 5 Gb/s
 - SATA bis zu 6 Gb/s
 - IDE bis zu 133 Mb/s
- Mit Backup Funktion
- Ermöglicht die gleichzeitige Nutzung mit zwei IDE Laufwerken und einem SATA Laufwerk
- LED Anzeige
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ausgang: 12 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: \varnothing ca. 2,5 mm
 - außen: \varnothing ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9,5 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Port

Artikel-Nr. 61486

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4043619614868 |
|-----|---------------|

| | |
|---------------|-------|
| Ursprungsland | China |
|---------------|-------|

Packungsinhalt

- Konverter USB 3.0 > SATA / IDE
- USB 3.0 Kabel
- Stromkabel
- Externes Netzteil
- CD ROM mit Software
- Bedienungsanleitung

Verpackung

Retail Box

Abbildungen

