

FRITZ!DECT 210

Technische Daten

Die Highlights im Überblick

- Intelligente Steckdose für das Heimnetz
- Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr für angeschlossene Geräte bis 3.450W
- Energieverbrauch messen, aufzeichnen und Kosten einsparen
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20° C bis + 40° C
- Steuerung mit PC, Notebook, Smartphone oder Tablet – auch von unterwegs über das Internet
- Einbindung ins Heimnetz über DECT – ab Werk sicher verschlüsselt
- Lernfähig durch automatische Updates



Technische Daten

Features

- Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr für angeschlossene Geräte bis 3.450 W (15 A)
- Spritzwasserschutz Klasse IP44 für Betrieb im Außenbereich. Der Spritzwasserschutz IP44 besteht nur, wenn auch die beteiligten Komponenten, Stromstecker und Stromsteckdose, die gleiche Schutzklasse (IP44) aufweisen.
- Einsatz an praktisch jeder Steckdose möglich.
- Zweipoliges Schalten von Phase (L) und Neutraleiter (N)
- Manuelles Schalten: über Taster am Aktor oder per FRITZ!Fon; am PC, Smartphone oder Tablet über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box oder per MyFRITZ!App (lokal und über das Internet)
- Automatisches Schalten: einmalig, täglich, wochentäglich (140 freie Schaltpunkte pro Woche), rhythmisch, zufällig, Countdown, per Astro-Funktion je nach Zeitpunkt von Sonnenauf- und -untergang oder per Google-Kalender, Abschalten bei Standby, Schalten durch Geräusche (z.B. Klatschen oder Klopfen)

- Energieverbrauch messen, aufzeichnen und Kosten einsparen
- Energieauswertung: aktuelle Leistung (Wirkleistung), sowie aktuelle Spannung und Strom, Verbrauch pro 15 Minuten, Tag, Monat, Jahr in kWh, Euro, CO₂-Ausstoß
- Integrierter Temperaturfühler und Geräuschsensor
- Aufzeichnen des Temperaturverlaufs der letzten 24h
- Anzeige der aktuellen Leistung und Temperatur sowie Schalten über FRITZ!Fon, die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box oder MyFRITZ!App
- Push-Mail-Funktion: alle Informationen wie verbrauchte Energie oder Schaltzustand per E-Mail inkl. Verbrauchsdaten als CSV-Anhang
- Bequemes Einrichten über die FRITZ!Box
- Steuerung per PC, Notebook, Smartphone oder Tablet – auch unterwegs über das Internet
- Software-gesteuertes Schalten am Nulldurchgang
- Funkreichweite: bis zu 300 Meter im Freien und bis zu 40 Meter in Gebäuden
- Einbindung ins Heimnetz über DECT – ab Werk sicher verschlüsselt
- Automatische Update-Funktion für neue Leistungsmerkmale

Geräteeigenschaften

- Abmessungen (B x T x H): 65 x 36 x 127 mm (ohne Stecker)
- Gewicht: 207 g
- Maximale Leistungsaufnahme: ca. 1,5 Watt
- Leistungsaufnahme im Stand-by: ca. 0,4 Watt
- Messgenauigkeit: +/- 100mW (bis 5 Watt) bzw. +/- 2% (ab 5 Watt)

Systemvoraussetzungen

- 230-Volt-Steckdose
- FRITZ!Box mit DECT (Ausnahme FRITZ!Box 7312/7412), FRITZ!OS ab Version 6.0

Lieferumfang

- FRITZ!DECT 210
- Handbuch

Artikelnummer

- 20002723