

Wacom® Cintiq

Eintauchen in die Kreativität der Zukunft



Wacom Cintiq ist ein kreatives Stift-Display, das mit dem branchenführenden Wacom Pro Pen 3 geliefert wird, der auch bei unseren Profi-Modellen enthalten ist. Mit seinem äußerst reaktionsschnellen Stift, dem hochauflösenden 2.5K-Display und der entspiegelten Oberfläche bietet das Wacom Cintiq ein natürliches, papierähnliches Zeichenerlebnis auf einer großzügigen Arbeitsfläche. Wählen Sie das Modell, das am besten zu Ihrem kreativen Workflow passt: 16,0 Zoll, 23,8 Zoll oder 23,8 Zoll mit Multi-Touch.

Wacom Pro Pen 3 mit verbessertem Zeichenerlebnis

Der Wacom Pro Pen 3, der auch in den Flaggschiff-Modellen von Wacom zum Einsatz kommt, ist standardmäßig enthalten. Der batteriefreie Stift muss nicht aufgeladen werden und bietet ein präzises, sensibles und natürliches Zeichenerlebnis.



Kompaktes Design mit großer aktiver Fläche Hochauflösendes und hochwertiges Display

Das kompakte Gehäuse verfügt über einen komplett flachen, schmalen Rahmen sowie ein 2.5K-Display, dessen Auflösung etwa 1,8-mal höher ist als Full HD. Die 23,8-Zoll-Modelle bieten eine großzügige Zeichenfläche und sind auch in einer Version mit Multi-Touch erhältlich, während das 16,0-Zoll-Modell besonders platzsparend ist und auf jeden Schreibtisch passt.



Einfache Verbindung und ordentliche Kabel für einen aufgeräumten, kreativen Arbeitsplatz

Unterstützt USB-C-, HDMI¹- und USB-A²-Anschlüsse. Das Wacom Cintiq 16 kann über ein einziges USB-C-Kabel² verbunden werden.






Wacom Verstellbarer Standfuß Unterstützt jeden gewünschten Neigungswinkel

Der sanft und leise verstellbare Standfuß ermöglicht es Ihnen, den Bildschirmswinkel ganz einfach an Ihre Sitzhaltung und Ihren Blickwinkel anzupassen.



¹Erfordert ein HDMI-auf-Mini-HDMI-Kabel und ein USB-C-auf-USB-A-Kabel (separat erhältlich).
²Erfordert einen Computer, der DisplayPort Alt Mode und USB Power Delivery unterstützt.

Im Lieferumfang des Cintiq 24 und Cintiq 24 touch enthalten und auch mit dem Cintiq 16 kompatibel (separat erhältlich).

Modell	 Wacom Cintiq 16	 Wacom Cintiq 24	 Wacom Cintiq 24 touch
Modellnummer	DTK168	DTK246	DTH246
Displaygröße / Auflösung	16.0 in (40.6 cm) / WQXGA (2560 x 1600)	23.8 in (60.4 cm) / WQHD (2560 x 1440)	
Aktiver Bereich	345 x 215 mm / 13.6 x 8.5 in	527 x 296 mm / 20.7 x 11.7 in	
Größe	259 x 384 x 15 mm / 10.2 x 15.1 x 0.6 in	340 x 568 x 21 mm / 13.4 x 22.4 x 0.8 in	
Gewicht	2.0 kg / 4.5 lb	Mit Standfuß: 5.7 kg / 13 lb Ohne Standfuß: 4.8 kg / 11 lb	Mit Standfuß: 5.9 kg / 13 lb Ohne Standfuß: 5 kg / 11 lb
Farbwiedergabe	16.7 Million (8Bit x RGB = 24Bit) DCI P3 99% (CIE1931) (typ), sRGB 100% (CIE1931) (typ)	16.7 Million (8Bit x RGB = 24Bit) sRGB 100% (CIE1931) (typ)	
Betrachtungswinkel	178° (89/89) horizontal / 178° (89/89) vertikal (typisch)		
Kontrastverhältnis / Reaktionszeit	1400:1 (typ) / 12ms (typ)	1000:1 (typ) / 12ms (typ)	
Eingangsleistung (Geräte-seite)	DC 5V 3A : USB-C-Kabelverbindung 9V 2.77A : USB-C-Kabel + Netzadapter-Anschluss	DC 20V 1.8A	
Seitenverhältnis / Helligkeit	16:10 / 290cd/m ² (typ)	16:9 / 350cd/m ² (typ)	
I/O-Anschlüsse	1x HDMI Typ-C (Mini-HDMI), 1x USB Typ-C		
Grafikeingang*1	USB-C-Anschluss mit DisplayPort™ Alt Mode oder HDMI-Anschluss		
Multi-Touch	Kein	Kein	Ja
Stift	Batterieloser Wacom Pro Pen 3 mit 3 individuell belegbaren Seitenschaltern und 8.192 Druckstufen. Nicht enthalten: Anpassbare Griffgrößen, Gewichte und Seitenschalter-Teile.		
Unterstützter Stift-Neigungswinkel	60 Grad		
ExpressKey	Kein		
Standfuß	Integrierter Standfuß: Ja Wacom Verstellbarer Standfuß: Zubehör	Integrierter Standfuß: Nein Wacom Verstellbarer Standfuß: Im Lieferumfang	
Sicherheit	Kensington®-Sicherheits-Slot		
Kompatibilität / Systemanforderungen	Windows 10 oder höher (neueste Service Packs/Build), macOS 13 oder höher, Android™ 8.0 und höher ² . USB-C-Anschluss mit DisplayPort™ Alt Mode oder HDMI™ und USB-A. Internetzugang erforderlich zum Herunterladen des Treibers und ausgewählter Software ³ .		
Lieferumfang	Wacom Cintiq 16, Wacom Pro Pen 3, variabler Stiftständer (inkl. 1 Standard-Spitze, 1 Filz-Spitze), Spitzentferner, USB-C-auf-C-Kabel (1,8 m/DisplayPort Alt Mode), USB-C-auf-C-Kabel (1,8 m/Stromversorgung), Netzadapter, Netzstecker, Schnellstartanleitung, IPI-Blatt, IPI für Arabisch (EMEA), Garantiekarte und QR-Code für Festlandchina.	Wacom Cintiq 24 oder 24 touch, Wacom Pro Pen 3, variabler Stiftständer (inkl. 1 Standard-Spitze, 1 Filz-Spitze), Spitzentferner, USB-C-auf-C-Kabel (1,8 m/DisplayPort Alt Mode), Netzadapter, Netzkabel (1,0 m), Schnellstartanleitung, IPI-Blatt, IPI für Arabisch (EMEA), Garantiekarte und QR-Code-Karte für Festlandchina.	
Optionales Zubehör	Wacom Pro Pen 3 (ACP50000DZ), Wacom Pro Pen 3 Straight Grip (ACK34801Z), Wacom Pro Pen 3 Flare Grip (ACK34802Z), Wacom Pro Pen 3 Wood Grip (ACK35304Z), Wacom Pro Pen 3E (ACP501E000DZ), Stiftschleife für Pro Pen 3E (ACK42007K), Wacom Pro Pen 3 Standard-Spitzen (ACK24801Z), Wacom Pro Pen 3 Filz-Spitzen (ACK24819Z), Wacom Pro Pen 3 Gummi-Spitzen (ACK253010Z), Variabler Stiftständer (ACK45120Z), Wacom Verstellbarer Standfuß (ACK651KZ), USB-C-auf-C-Kabel 1,8 m (ACK4490601Z), HDMI-auf-Mini-HDMI-Kabel 1,8 m (ACK45106Z), USB-C-auf-A-Kabel 1,8 m (ACK4480601Z), ExpressKey Remote (ACK411050), Wacom Pro Pen 2 (KP-504E), Wacom Pro Pen slim (KP-301E), Wacom Pro Pen 3D (KP505), Pro Pen (KP-503E), Grip Pen (KP-501E), Classic Pen (KP-300E), Art Pen (KP-701E), Accessory Pen Black DTK-2451 / DTH-2452 (KP302E)		
	Netzadapter & Netzstecker (ACK44914)	Netzadapter (ACK4481401Z), Netzkabel 1,0 m, C7-Typ (ACK4480601)	

*1 Um die maximale Auflösung und Bildwiederholrate auf dem Wacom Cintiq zu erreichen, müssen die Anschlüsse des Host-PCs die maximale Auflösung der Geräte-seite und 60 Hz unterstützen. Thunderbolt 3 oder höher wird ebenfalls unterstützt.

*2 Der Display-Modus erfordert herstellerspezifische Betriebssystemunterstützung. Informationen zu Geräten, die mit dem Display-Modus kompatibel sind, finden Sie beim Wacom Support.

*3 Wacom ID und Produktregistrierung erforderlich. Die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen sowie den jeweiligen Lizenzvereinbarungen der Bonus-Software-Anbieter ist erforderlich.

